Produktový list

Model

EVO192 + BOX S-40 + K641+ komplet

Popis

EVO192 + BOX S-40 + K641+ komplet: ústředna DIGIPLEX EVO192 + střední BOX + trafo 40VA + klávesnice K641+ (obj. č.: 80152)

Obj. č.

80152



Technické parametry

EVO192 + BOX S-40 + K641+ komplet

Komplet obsahuje:

- box pro montáž ústředny

- Ústřednu Digiplex EVO192
- klávesnice K641+
- Transformátor 40VA

Objednací číslo kompletu: 80 152

EVO192 zabezpečovací ústředna - 2×8 = 16 zón, na desce 4+1 PGM

Ústředna DIGIPLEX EVO192 je určena pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 podsystémů. Jde o plně adresovatelný sběrnicový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrnicových modulů (klávesnice, bezdrátová nadstavba, expandery, PGM výstupy, doplňkové zdroje, posilovač sběrnice, hlasová nadstavba,..) i samostatné sběrnicové detektory BUS. Vedle klasických NC zón s výstupem relé (připojené na vstupy ústředen, expanderů nebo klávesnic) a zón tvořených sběrnicovými detektory (PIR vnitřní i venkovní, magnetický kontakt, detektor tříštění skla, stropní detektor) lze tvořit i bezdrátové zóny připojením bezdrátové nadstavby RTX3. Bezdrátová komunikace je obousměrná a lze pro ni využít následující bezdrátové vysílače MAGELLAN: • bezdrátové pohybové detektory, požární detektor, magnetické kontakty • až 999 bezdrátových klíčenek REM1, REM2 a REM3 • bezdrátové PGM (2WPGM)

Ústředna DIGIPLEX EVO192

Dělení na podsystémy	8
Maximální počet zón v systému	192
Maximální počet modulů v systému	254
PGM výstupy na ústředně	4× opto-relé 50 mA polarita +/- 1× relé 5 A, 24 V
Počet uživatelských kódů	999
Historie událostí	2048
Napájení	16 V~, 40 VA
Typ zdroje	spínaný
Maximální proudový odběr z AUX výstupu	1 A
Typ AUX výstupu	elektronická vratná pojistka 1.1 A
Odpojení AUX výstupu	ano, stisk tlačítka AUX
Maximální proudový odběr z výstupu BELL	2 A
Typ BELL výstupu	elektronická vratná pojistka 3 A
Proudový odběr ústředny	100 mA
Maximální počet klávesnic v systému	254
Maximální délka sběrnice	900 m
Firmware	uložen v EEPROM procesoru ústředny
Změna firmware	ano, pomocí software WinLoad, Babyware
Historie událostí	2048
Zobrazení historie událostí	software WinLoad na klávesnicích K641, K656, TM40, TM50
Dobíjecí proud záložního akumulátoru	350／700 mA
Doporučený záložní akumulátor	12 V, 7 Ah／18 Ah
Optická signalizace	LED dioda CHARGE, STATUS, AUX
Hardwarový reset	ano, stisk tlačítek RESET + AUX
Doporučený typ transformátoru	trafo kryté 40 VA
Doporučený typ boxu	BOX S-40, BOX V-40, BOX VZ-40
Počet vstupů na desce ústředny	8
Maximální počet zón na desce ústředny	16

Maximální počet zón v systému	192
Maximální počet zón na klávesnicích	do počtu klávesnic v systému
Zónový expandér	ano, 16 zón jeden expandér
Maximální počet zónových expandérů	do počtu modulů v systému
Sběrnicové detektory	ano
Maximální počet sběrnicových detektorů	do počtu modulů v systému
Bezdrátové zóny	ano, přijímač/vysílač RTX3, klávesnice K641LX
Maximální počet modulů MG-RTX3	do počtu modulů v systému
Typy naprogramovaných zón	13
Definice závislé/intelli zóny	ano
Maximální počet keyswitch vstupů	32
Maximální počet PGM výstupů v systému	250
Bezdrátové PGM výstupy	ano, s přijímačem RTX3
Počet podsystémů	8
Vytvoření závislého podsystému	ano
Společné zóny pro více podsystémů	ne
Master kód	1
Uživatelské kódy	998
Instalační kód	1
Délka uživatelského kódu	4 nebo 6 místný
Možnost ovládání systému	uživatelským kódem, kartou, bezdrátovou klíčenkou, keyswitchem, softwarem NEWARE, WinLoad, web prohlížečem - IP100, IP150 dálkově po telefonní lince VDMP3
Automatické zapnutí	ano, podle času, klidu v systému
Typy zapnutí	úplné, FORCE, STAY
Maximální počet monitorovaných dveří/čteček	32
Skupiny dveří/časů	16/16
Paměť událostí	2048
Počet držitelů karet	999
Způsob ovládání přístupové nadstavby	kartou, klíčenkou, kódem
Počet telefonních čísel na PCO	4
Detekce telefonní linky	ano
Komunikační formáty	Ademco slow, Silent Knight, Sescoa, Ademco express, Ademco Contact ID, zpráva na telefon
Klávesnice	K641, K656, TM40, TM50
Software	WinLoad, Babyware
Způsob spojení PC s ústřednou	I307, CONV-4, modem - telefonní linka, IP150 - LAN/internet
WinLoad	program pro instalaci, správu a údržbu
NEWARE SECURITY	uživatelská správa EZS
NEWARE ACCESS	uživatelská správa ACCESS/EZS
Typ bezdrátové přijímače/vysílače	RTX3, K641LX
Počet bezdrátových přijímačů v systému	do počtu modulů v systému
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	999
Typ klíčenek	REM1, REM15, REM2, REM3, RAC1
Bezdrátové detektory	ano
Dohled nad bezdrátovými detektory	ano
Interval dohledu	80 minut/24 hodin

Maximální počet bezdrátových detektorů	192
Typy bezdrátových detektorů	všechny typy bezdrátových detektorů řady MG
Opakovač pro prodloužení dosahu	ne
Bezdrátový PGM výstup	ano, typ 2WPGM
Maximální počet bezdrátových PGM	8 na jeden RTX3
Aktivace klíčenkou PGM výstup	ano, libovolný PGM v systému
Počet PGM výstupů na přijímači	2 × PGM Maximální 150 mA 1× relé 5 A⁄28 V (volitelné) 1× relé 5 A⁄28 V
Bezdrátové klávesnice	ne
Provozní podmínky	-20 až 50°C
Certifikace	3 - střední / vysoké riziko
Rozměry (š × v × h)	190 × 108 × 30 mm

Objednací číslo: 80 148

K641+ LCD klávesnice pro DIGIPLEX

LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny DIGIPLEX. Stav zón a systémů se zobrazuje rolováním na displeji. Pomocí bočních tlačítek lze na LCD listovat v popisech a stavových hláškách. Pomocí LCD klávesnice lze prohlížet historii událostí ústředny.

K641+ LCD klávesnice pro DIGIPLEX	
Typ klávesnice	LCD
Použití v systému	ovládací, programovací
Adresace klávesnice v systému	jedinečné číslo SN
Jazyková verze	česká
Napájení	11 - 16 V=
Proudový odběr	min. 53 mA, max. 130 mA
Firmware	uložen v EEPROM paměti
Displej	dvouřádkový, 32 znaků, podsvícený
Barva displeje	modrá
Nastavení parametrů displeje	podsvit, kontrast, rychlost přepisu
Programování klávesnice	na klávesnici nebo BabyWare
Klávesnicová zóna	ano, 1
Typ zóny na klávesnici	NC, bez hlídáním tamperu
Programovatelný výstup PGM	ano, 1, max. zatížení 50 mA
Zobrazování stavu systému	na LCD displeji
Zobrazování stavu zón	na LCD displeji
Indikace připraveno/zapnutí	zelená/červená LED dioda
Indikace napájení AC	žlutá LED dioda
Prohlížení historie událostí	ano
Chime zóny	ano
Jednoklávesové povely	ano, 14 druhů
Aktivace panik kláves	ano, 3 druhy
Barva krytu	bílá
Provozní podmínky	0 až 40°C
Certifikace	3 - střední / vysoké riziko

Rozměry (š × v × h)	126 × 150 × 27 mm

Objednací číslo: 80 081

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.