

Model

SP7000 + BOX S-40 + K32+ komplet

Popis

SP7000 + BOX S-40 + K32+ komplet: ústředna SPECTRA SP7000 + střední BOX + trafo 40VA + klávesnice K32+ (obj. č.: 80150)

Obj. č.

80150



Technické parametry

SP7000 + BOX S-40 + K32+ komplet

Komplet obsahuje:

- box pro montáž ústředny

- Ústřednu SP7000
- klávesnice K32+
- Transformátor 40VA

Objednací číslo kompletu: 80 150

SP7000 panel - 2× 16=32 zón, na desce 4× PGM+RELÉ

Zabezpečovací ústředna smíšeného typu SPECTRA SP7000 je určena pro malé až střední aplikace. Na desce ústředny je k dispozici 16 vstupů s možností připojit 32 zón v ATZ zapojení, další zóny lze připojit jako klávesové zóny nebo bezdrátové detektory s přijímačem MG-RTX3. Ústředny je možné rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů. Součástí ústředny je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO nebo na občanský telefon.

SP7000 zabezpečovací ústředna

Zapnutí StayD	ano
Dělení na podsystémy	ano, 2
Přímé spojení s PC přes interface I307	ano
Maximální počet zón v systému	32
Počet vstupů (zón) na desce ústředny	16 (ATZ 32)
Počet zón na expandérech (APR-ZX8)	16
Maximální počet klávesnic v systému	15
PGM výstupy na ústředně	4× opto-relé 50 mA polarita ±
Relé výstup na ústředně	1
Počet uživatelských kódů	32
Historie událostí	256
Napájení	16 V~, 20/40 VA
Typ zdroje	spínaný
Maximální proudový odběr z AUX výstupu	1 A
Typ AUX výstupu	elektronická vratná pojistka 1.1 A
Maximální proudový odběr z výstupu BELL	2 A
Typ BELL výstupu	elektronická vratná pojistka 3 A
Proudový odběr ústředny	100 mA
Maximální počet klávesnic v systému	15
Maximální délka sběrnice/součet	230 m
Maximální délka sběrnice k modulu	75 m
Firmware	uložen v EEPROM paměti procesoru
Změna firmware	ano, pomocí software WinLoad
Historie událostí	256
Zobrazení historie událostí	software WinLoad na klávesnici K32LCD CZ
Dobíjecí proud záložního akumulátoru	350/700 mA
Doporučený záložní akumulátor	12 V, 7 Ah/18 Ah
Optická signalizace	LED dioda CHARGE, STATUS
Hardwarový reset	ano, tlačítko reset
Doporučený typ transformátoru	trafo kryté 40 VA
Doporučený typ boxu	BOX M-40, BOX S-40, BOX VZ-40
Počet vstupů na desce ústředny	16
Maximální počet zón na desce ústředny	32
Maximální počet zón na klávesnicích	15 (jedna klávesnice - jedna zóna)
Zónový expandér	ano, 8 zón jeden expandér
Maximální počet zónových expandérů	3
Sběrníkové detektory	ne

Bezdrátové zóny	ano, 32, přijímač/vysílač RTX3
Typy naprogramovaných zón	22
Definice závislé/intelli zóny	ano
Maximální počet keyswitch vstupů	16, pouze vstupy na ústředně
Maximální počet PGM výstupů v systému	16
Bezdrátové PGM výstupy	ano, 16, s přijímačem RTX3
Počet podsystémů	2
Vytvoření závislého podsystému	ne
Společné zóny pro oba podsystémy	ano
Master kód	1 + 2
Kód údržby	1
Uživatelské kódy	30
Instalační kód	1
Délka uživatelského kódu	4 nebo 6-místný
Možnost ovládání systému	uživatelským kódem bezdrátovou klíčenkou softwarem WinLoad, keyswitchem web prohlížečem - IP100 dálkově po telefonní lince VDMP3
Automatické zapnutí	ano, podle času, klidu v systému
Typy zapnutí	úplné, FORCE, STAY, SLEEP
Zapnutí StayD	ano
Počet telefonních čísel na PCO	2 + 1 záložní
Počet tel. čísel na občanský telefon	5
Detekce telefonní linky	ano
Komunikační formáty	Ademco slow, Silent Knight fast, Sescoa, Ademco express, Ademco Contact ID, zpráva na telefon
Klávesnice	K10V/H, K32, K32LCD, K35, K37, K636, K32RF
Software	WinLoad
Způsob spojení PC s ústřednou	I307 - RS232/USB modem - telefonní linka modem - ADP-1 simulátor IP100 - LAN/internet
WinLoad	program pro instalaci, správu a údržbu
Typ bezdrátové přijímače/vysílače	RTX3
Počet bezdrátových přijímačů v systému	1
Způsob programování přijímače	z klávesnice nebo SW WinLoad
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	32
Typ klíčenek	REM1, REM15, REM2, REM3
Bezdrátové detektory	ano
Dohled nad bezdrátovými detektory	ano
Interval dohledu	80 minut/24 hodin
Maximální počet bezdrátových detektorů	32
Typy bezdrátových detektorů	všechny typy bezdrátových detektorů řady K
Opakovač pro prodloužení dosahu	ano, RPT1
Maximální počet opakovačů signálu	2
Bezdrátový PGM výstup	ano, typ 2WPGM
Maximální počet bezdrátových PGM	16
Aktivace PGM výstupu klíčenkou	ano, libovolný PGM v systému
Počet PGM výstupů na přijímači	2 × PGM max. 150 mA, 1 × relé 5A/28 V (volitelné) 1 × relé 5A/28 V
Bezdrátové klávesnice	ano, K32RF
Maximální počet bezdrátových klávesnic	8
Provozní podmínky	-10 až 50°C

Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	200 × 110 × 30 mm

Objednací číslo: 80 147

K32+ drátová LED klávesnice

Klávesnice je podsvícená, odděleně zobrazuje stavy dvou podsystémů pomocí LED diod a všech 32 zón v systému SPECTRA SP nebo MAGELLAN.

K32+ drátová LED klávesnice

Typ klávesnice	LED
Použití v systému	ovládací, programovací
Napájení	9 - 16 V=
Proudový odběr	min. 49 mA, max. 148 mA
Firmware	uložen v EEPROM
Změna firmware	ano
Klávesnicová zóna	ano, 1
Typ zóny na klávesnici	NC, s hlídáním tamperu
Programovatelný výstup PGM	ne
Zobrazování stavu systému	jednotlivé LED - ARM, SLEEP, STAY, OFF, zobrazené dva podsystémy
Zobrazování stavu zón	jednotlivé červené LED diody s čísly
Indikace StayD	zelená LED dioda
Indikace napájení AC	žlutá LED dioda
Chime zóny	ano
Jednoklávesové povely	ano, 7 druhů
Aktivace panik kláves	ano, 3 druhy
Barva krytu	bílá
Provozní podmínky	-10 až 40°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	126 × 150 × 27 mm

Objednací číslo: 80 070

Vytvořeno: 19.04.2024 15:23

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.