Produktový list

Model

SP7000 + BOX S-40 + K32LCD+ komplet

Popis

SP7000 + BOX S-40 + K32LCD+ komplet: ústředna SPECTRA SP7000 + střední BOX + trafo 40VA + klávesnice K32LCD+ (obj. č.: 80082)

Obj. č.

80082



Technické parametry

SP7000 + BOX S-40 + K32LCD+ komplet

Komplet obsahuje:

- box pro montáž ústředny
- Ústřednu SP7000
- klávesnice K32LCD+
- Transformátor 40VA

Objednací číslo kompletu: 80 082

SP7000 panel - 2× 16=32 zón, na desce 4× PGM+RELÉ

Zabezpečovací ústředna smíšeného typu SPECTRA SP7000 je určena pro malé až střední aplikace. Na desce ústředny je k dispozici 16 vstupů s možností připojit 32 zón v ATZ zapojení, další zóny lze připojit jako klávesové zóny nebo bezdrátové detektory s přijímačem MG-RTX3. Ústředny je možné rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů. Součástí ústředen je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO nebo na občanský telefon.

SP7000 zabezpečovací ústředna	
Zapnutí StayD	ano
Dělení na podsystémy	ano, 2
Přímé spojení s PC přes interface I307	ano
Maximální počet zón v systému	32
Počet vstupů (zón) na desce ústředny	16 (ATZ 32)
Počet zón na expandérech (APR-ZX8)	16
Maximální počet klávesnic v systému	15
PGM výstupy na ústředně	4× opto-relé 50 mA polarita ±
Relé výstup na ústředně	1
Počet uživatelských kódů	32
Historie událostí	256
Napájení	16 V~, 20/40 VA
Typ zdroje	spínaný
Maximální proudový odběr z AUX výstupu	1 A
Typ AUX výstupu	elektronická vratná pojistka 1.1 A
Maximální proudový odběr z výstupu BELL	2 A
Typ BELL výstupu	elektronická vratná pojistka 3 A
Proudový odběr ústředny	100 mA
Maximální počet klávesnic v systému	15
Maximální délka sběrnice/součet	230 m
Maximální délka sběrnice k modulu	75 m
Firmware	uložen v EEPROM paměti procesoru
Změna firmware	ano, pomocí software WinLoad
Historie událostí	256
Zobrazení historie událostí	software WinLoad na klávesnici K32LCD CZ
Dobíjecí proud záložního akumulátoru	350/700 mA
Doporučený záložní akumulátor	12 V, 7 Ah/18 Ah
Optická signalizace	LED dioda CHARGE, STATUS
Hardwarový reset	ano, tlačítko reset
Doporučený typ transformátoru	trafo kryté 40 VA
Doporučený typ boxu	BOX M-40, BOX S-40, BOX VZ-40
Počet vstupů na desce ústředny	16
Maximální počet zón na desce ústředny	32
Maximální počet zón na klávesnicích	15 (jedna klávesnice - jedna zóna)
Zónový expandér	ano, 8 zón jeden expandér
Maximální počet zónových expandérů	3

Sběrnicové detektory	ne
Bezdrátové zóny	ano, 32, přijímač/vysílač RTX3
Typy naprogramovaných zón	22
Definice závislé/intelli zóny	ano
Maximální počet keyswitch vstupů	16, pouze vstupy na ústředně
Maximální počet PGM výstupů v systému	16
Bezdrátové PGM výstupy	ano, 16, s přijímačem RTX3
Počet podsystémů	2
Vytvoření závislého podsystému	ne
Společné zóny pro oba podsystémy	ano
Master kód	1 + 2
Kód údržby	1
Uživatelské kódy	30
Instalační kód	1
Délka uživatelského kódu	4 nebo 6-místný
Možnost ovládání systému	uživatelským kódem bezdrátovou klíčenkou softwarem WinLoad, keyswitchem web prohlížečem - IP100 dálkově po telefonní lince VDMP3
Automatické zapnutí	ano, podle času, klidu v systému
Typy zapnutí	úplné, FORCE, STAY, SLEEP
Zapnutí StayD	ano
Počet telefonních čísel na PCO	2 + 1 záložní
Počet tel. čísel na občanský telefon	5
Detekce telefonní linky	ano
Komunikační formáty	Ademco slow, Silent Knight fast, Sescoa, Ademco express, Ademco Contact ID, zpráva na telefon
Klávesnice	K10V/H, K32, K32LCD, K35, K37, K636, K32RF
Software	WinLoad
Způsob spojení PC s ústřednou	I307 - RS232/USB modem - telefonní linka modem - ADP-1 simulátor IP100 - LAN/internet
WinLoad	program pro instalaci, správu a údržbu
Typ bezdrátové přijímače/vysílače	RTX3
Počet bezdrátových přijímačů v systému	1
Způsob programování přijímače	z klávesnice nebo SW WinLoad
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	32
Typ klíčenek	REM1, REM15, REM2, REM3
Bezdrátové detektory	ano
Dohled nad bezdrátovými detektory	ano
Interval dohledu	80 minut/24 hodin
Maximální počet bezdrátových detektorů	32
Typy bezdrátových detektorů	všechny typy bezdrátových detektorů řady K
Opakovač pro prodloužení dosahu	ano, RPT1
Maximální počet opakovačů signálu	2
Bezdrátový PGM výstup	ano, typ 2WPGM
Maximální počet bezdrátových PGM	16
Aktivace PGM výstupu klíčenkou	ano, libovolný PGM v systému
Počet PGM výstupů na přijímači	2 × PGM max. 150 mA, 1 × relé 5A/28 V (volitelné) 1 × relé 5A/28 V
Bezdrátové klávesnice	ano, K32RF
Maximální počet bezdrátových klávesnic	8

Provozní podmínky	-10 až 50°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	200 × 110 × 30 mm

Objednací číslo: 80 147

K32LCD+ drátová LCD klávesnice

Drátová LCD klávesnice k systémům SPECTRA SP a MAGELLAN, která umožňuje zobrazování všech 32 zón. Stav zón a systému se zobrazuje rolováním na displeji. Pomocí bočních tlačítek lze na LCD listovat v popisech a stavových hláškách. Pomocí LCD klávesnice lze prohlížet historii událostí ústředny.

	K32LCD+ drátová LCD klávesnice
Typ klávesnice	LCD
Použití v systému	ovládací, programovací
Jazyková verze	česká
Napájení	9 - 16 V=
Proudový odběr	min. 45 mA, max. 125 mA
Firmware	uložen v EEPROM paměti
Displej	dvouřádkový, 32 znaků
Barva displeje	modrá
Nastavení parametrů displeje	podsvit, kontrast, rychlost přepisu
Klávesnicová zóna	na klávesnici - ano, 1
Typ zóny na klávesnici	NC, s hlídáním tamperu
Programovatelný výstup PGM	ano, 1, 50mA, napevno nastaven na jakýkoli typ zapnutí
Zobrazování stavu systému	na LCD displeji
Zobrazování stavu zón	na LCD displeji
Indikace napájení AC	žlutá LED dioda
Prohlížení historie událostí	ano
Chime zóny	ano
Jednoklávesové povely	ano, 7 druhů
Aktivace panik kláves	ano, 3 druhy
Barva krytu	bílá
Provozní podmínky	-10 až 40°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	128 × 150 × 27 mm

Objednací číslo: 80 082

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.