# Produktový list

## Model

### MaxLink PSAT-10-8P-250, PoE switch 2x 1Gb, 8x PoE 802.3af-at

## Popis

MaxLink PSAT-10-8P-250, PoE switch 2x 1Gb Uplink port + 8x 10/100 - 802.3af / at PoE napájení do 120W, externí napájení 52V, bez větráku (obj. č.: 27045)

## Obj. č.

### 27045




## Technické parametry

### MaxLink PoE switch PSAT-10-8P-250

MaxLink PoE switch PSAT-10-8P-250 je 10 portový 10/100Mbps PoE switch. Automaticky detekuje a napájí zařízení podporující PoE normu 802.3af/at (max.30W / port) a to na portech 1 až 8. Porty č.9 a 10 slouží jako uplink a nepodporují PoE. Celkový výkon PoE výstupů pro napájení připojených zařízeních je 120W pomocí externího napájecího adaptéru 52V/2.5A, který je součástí balení. Switch automaticky rozděluje výkon pro jednotlivé porty dle odběru zařízení.

### Switch podporuje následující režimy:

- Normal "N": Switch napájí zařízení na vzdálenost max.100m. Propustnost switche na port je 10/100Mbps.
- VLAN: Porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným broadcast bouřím. Switch napájí zařízeni do 100m a propustnost na port je 10/100Mbps.
- 250m : Switch napájí zařízení až na 250m se sníženou propustností 10Mbps na port.

| MaxLink PoE switch PSAT-10-8P-250 | |
|---|---|
| Provedení | Desktop |
| Bez ventilátoru | Ano |
| Tabulka MAC adres | 4K |
| **Konektory a rozhraní** | |
| Síťové PoE porty | 8× 10/100Mbps PoE porty RJ45 |
| Síťové porty LAN | 2× 10/100Mbps porty bez PoE (uplink) |
| **Napájení** | |
| Max. spotřeba energie | 120W |
| Typ napájení | Napájecí zdroj DC52V / 2.5A |
| Podporované PoE standardy | 802.3af, 802.3at |
| Počet PoE Out portů | 8 |
| Celkový výkon PoE výstupů | 120W |
| Rozložení napájecích pinů | kladný + pól: 1 a 2<br>záporný - pól: 3 a 6 |
| **Obecné** | |

| | |
|---|---|
| Šasi | Kovové |
| Provozní teplota | 0°C až 40°C |
| Hloubka | 75mm |
| Šířka | 210mm |
| Výška | 28mm |
| Váha | 0.56kg |

Objednací číslo: 27 045

---

Vytvořeno: 28.03.2024 21:25
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.