

Model

Bezdrátový set PARADOX - ZABEZPEČIT BYT

Popis

Bezdrátový PARADOX set ZABEZPEČIT BYT - ústředna MG6250 + zdroj, magnetický kontakt DCT10, pohybový detektor PMD2P (obj. č.: 81231)

Obj. č.

81231



Technické parametry

MG6250-868 - Bezdrátová ústředna

MG6250-868 Bezdrátová ústředna

Bezdrátová nadstavba na desce ústředny	ano
Kompatibilita	Klávesnice: K32RF, K37 Moduly RPT1, GPRS14, SR150 Detektory: PMD1P, PMD75, PMD85 Magnetické kontakty: DCT10, DCTXP2, DCT2 Požární detektor: SD738 PGM: 2WPGM Ovládací klíčenka: REM1, REM15, REM2, REM3 Software: BabyWare, 307USB
Dělení na podsystémy	ano, 2

Počet vstupů na desce ústředny	2 (PGM nebo zóna)
Max. počet klávesnic v systému	4 (bezdrátové) K32RF, K37
Zobrazování stavu zón	K32RF, K37 - pouze prvních 32
Počet uživatelských kódů	16
Počet bezdrátových ovladačů	16 (REM2, REM3)
Historie událostí	256
Zobrazení historie událostí	na displeji ústředny software BABYWARE
Napájení	7.5V=, 1A adaptér PA7
Proudový odběr ústředny	max. 1A
Akustická signalizace poplachu	integrovaná siréna 90 dB
Firmware	uložen v procesoru, lze přehrát
Změna firmware	ano (I307, GPRS)
Záložní akumulátor	integrován v ústředně
Typ záložního akumulátoru	7.2 V, 1.5 Ah, NiMH - součást dodávky
Počet vstupů (zón) na desce ústředny	2 (pouze magnet - nelze napájet)
Bezdrátové zóny	ano
Max. počet bezdrátové zóny	64
Typy naprogramovaných zón	15
Definice závislé / intelli zóny	ano
Max. počet PGM výstupů v systému	8 bezdrát, 2 na desce
Instalační kód	1
Délka uživatelského kódu	4 nebo 6 místný
Možnost ovládání systému	uživatelským kódem bezdrátovou klíčenkou dálkově po telefonní lince GSM software BABYWARE
Automatické zapnutí	podle času, klidu v systému
Typy zapnutí	úplné, FORCE, STAY
Počet telefonních čísel na PCO	2 + 1 záložní
Počet tel. čísel na občanský telefon	8
Detekce telefonní linky	ano
Komunikace	GSM/SMS/GPRS s modulem GPRS14
Komunikační formáty	Ademco slow Silent Knight fast Sescoa Ademco Contact ID zpráva na telefon
Přenos hlasové zprávy na telefon	ano, 2 zprávy v délce 20 sec.
Klávesnice	klávesnice na panelu ústředny
Způsob spojení PC s ústřednou	I307 modem - telefonní linka GPRS
BabyWare	programování, správa, údržba
Frekvence	868 MHz
Přenos signálu	technologie plovoucího kódu

Anténa	součást plošného spoje
Dosah	40 m
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	16
Typ klíčenek	REM1,REM15,REM2, REM3
Bezdrátové detektory	ano
Max. počet bezdrátových detektorů	64
Typy bezdrátových detektorů	MAGELLAN
Opakovač pro prodloužení dosahu	ano, RPT1
Max.počet opakovačů signálu	4
Rozměry(Š × V × H)	245 × 140 × 40 mm
Provozní podmínky	vnitřní: 0 až 50°C

Objednací číslo: 81 231

Integrovaný bezdrátový zabezpečovací systém spojuje zabezpečení s užitečnými uživatelskými funkcemi a elegantním designem. Systém tvoří integrovaný ovládací panel (ústředna, klávesnice a bezdrátová nadstavba v jednom), bezdrátové detektory (analogové a digitální PIR s odolností proti domácím zvířatům), bezdrátové magnetické kontakty pro okna a dveře, bezdrátový kouřový detektor a klíčenky s dálkovým ovládáním, bezdrátové klávesnice a bezdrátový opakovač signálu pro prodloužení dosahu. Komunikace přes telefonní linku/GSM/SMS/GPRS s modulem GPRS14. Modul GPRS14 pro komunikaci GSM/GPRS na PCO/uživatel/instalační firma. K dispozici je hlasový popis zón a stavu systému v češtině, integrovaný hlasový komunikátor + komunikátor na PCO + programování a upgrade na dálku. Vestavěná siréna. Uživatelské funkce: hlasitý (hands-free) telefon, budík, hlasová schránka pro záznam vzkazů (lokální, nebo dálkově telefonem), bezdrátový zvonek, dálkové ovládání a monitorování běžným telefonem.

Vytvořeno: 20.04.2024 12:01

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.