

Model

SPECTRA SP6000 zabezpečovací ústředna

Popis

SPECTRA SP6000 zabezpečovací ústředna pro malé až střední aplikace, 8 vstupů s možností připojit 16 zón v ATZ zapojení (obj. č.: 80143)

Obj. č.

80143



Technické parametry

SP6000 zabezpečovací ústředna - $2 \times 8 = 16$ zón, na desce $2 \times$ PGM

Zabezpečovací ústředna smíšeného typu SPECTRA SP je určena pro malé až střední aplikace. Na desce ústředny je k dispozici 8 vstupů s možností připojit 16 zón v ATZ zapojení, další zóny lze připojit jako klávesové zóny nebo bezdrátové detektory s přijímačem MG-RTX3. Ústředny je možné rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů. Součástí ústředny je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO nebo na občanský telefon.

SP6000 zabezpečovací ústředna

Zapnutí StayD	ano
Dělení na podsystémy	ano, 2
Přímé spojení s PC přes interface I307	ano
Max. počet zón v systému	32
Počet vstupů (zón) na desce ústředny	8 (ATZ 16)
Počet zón na expandérech (APR-ZX8)	24
Max. počet klávesnic v systému	15
PGM výstupy na ústředně	2× opto-relé 50 mA polarita ± (4× za doplatak)
Relé výstup na ústředně	1× (za doplatak)
Počet uživatelských kódů	32
Historie událostí	256
Napájení	16 V~, 20/40 VA

Typ zdroje	spínaný
Max. proudový odběr z AUX výstupu	1 A
Typ AUX výstupu	elektronická vratná pojistka 1.1 A
Max. proudový odběr z výstupu BELL	2 A
Typ BELL výstupu	elektronická vratná pojistka 3 A
Proudový odběr ústředny	100 mA
Max. počet klávesnic v systému	15
Maximální délka sběrnice (součet)	230 m
Maximální délka sběrnice k modulu	75 m
Firmware	uložen v EEPROM paměti procesoru
Změna firmware	ano, pomocí software WinLoad
Historie událostí	256
Zobrazení historie událostí	software WinLoad, na klávesnici K32LCD CZ
Dobíjecí proud záložního akumulátoru	350/700 mA
Doporučený záložní akumulátor	12 V, 7 Ah/18 Ah
Optická signalizace	LED dioda CHARGE, STATUS
Hardwarový reset	ano, tlačítko reset
Doporučený typ transformátoru	trafo kryté 40 VA
Doporučený typ boxu	BOX M-40, BOX S-40, BOX VZ-40
Počet vstupů na desce ústředny	8
Max. počet zón na desce ústředny	16
Max. počet zón na klávesnicích	15 (jedna klávesnice - jedna zóna)
Zónový expandér	ano, 8 zón jeden expandér
Max. počet zónových expandérů	3
Sběrnicové detektory	ne
Bezdrátové zóny	ano, 32, přijímač/vysílač RTX3
Typy naprogramovaných zón	22
Definice závislé/intelli zóny	ano
Max. počet keyswitch vstupů	8, pouze vstupy na ústředně
Max. počet PGM výstupů v systému	16
Bezdrátové PGM výstupy	ano, 16, s přijímačem RTX3
Počet podsystémů	2
Vytvoření závislého podsystému	ne
Společné zóny pro oba podsystémy	ano
Master kód	1 + 2
Kód údržby	1
Uživatelské kódy	30
Instalační kód	1
Délka uživatelského kódu	4 nebo 6-místný
Možnost ovládání systému	uživatelským kódem, bezdrátovou klíčenkou, softwarem WinLoad, keyswitchem, web prohlížečem - IP100, dálkově po telefonní lince VDMP3
Automatické zapnutí	ano, podle času, klidu v systému
Typy zapnutí	úplné, FORCE, STAY, SLEEP
Zapnutí StayD	ano
Počet telefonních čísel na PCO	2 + 1 záložní
Počet tel. čísel na občanský telefon	5
Detekce telefonní linky	ano
Komunikační formáty	Ademco slow, Silent Knight fast, Sescoa, Ademco express, Ademco Contact ID, zpráva na telefon
Klávesnice	K10VH, K32, K32LCD, K35, K37, K636, K32RF
Software	WinLoad
Způsob spojení PC s ústřednou	I307 - RS232/USB,

	modem - telefonní linka,
	modem - ADP-1 simulátor,
	IP100 - LAN/internet
WinLoad	program pro instalaci, správu a údržbu
Typ bezdrátové přijímače/vysílače	RTX3
Počet bezdrátových přijímačů v systému	1
Způsob programování přijímače	z klávesnice nebo SW WinLoad
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	32
Typ klíčenek	REM1, REM15, REM2, REM3
Bezdrátové detektory	ano
Dohled nad bezdrátovými detektory	ano
Interval dohledu	80 minut/24 hodin
Max. počet bezdrátových detektorů	32
Typy bezdrátových detektorů	všechny typy bezdrátových detektorů řady K
Opakovač pro prodloužení dosahu	ano, RPT1
Max. počet opakovačů signálu	2
Bezdrátový PGM výstup	ano, typ 2WPGM
Max. počet bezdrátových PGM	16
Aktivace PGM výstupu klíčenkou	ano, libovolný PGM v systému
Počet PGM výstupů na přijímači	2× PGM max. 150 mA, 1× relé 5 A/28 V, (volitelné) 1× relé 5 A/28 V
Bezdrátové klávesnice	ano, K32RF
Max. počet bezdrátových klávesnic	8
Provozní podmínky	-10 až 50°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	190 × 90 × 30 mm

Objednací číslo: 80 143

Vytvořeno: 20.04.2024 11:07

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.