
Model

Ajax MotionProtect Plus black - bezdrátový duální PIR detektor pohybu - černý

Popis

Ajax MotionProtect Plus black - bezdrátový duální PIR detektor pohybu s mikrovlnným senzorem - černý - s PET ochranou proti falešným poplachům, doba provozu až 5 let, dosah signálu až 1200 metrů (obj. č.: 81176)

Obj. č.

81176



Technické parametry

Ajax MotionProtect Plus black - bezdrátový duální PIR detektor pohybu - černý

Ajax MotionProtect Plus black - bezdrátový duální PIR detektor pohybu s mikrovlnným senzorem - černý. Ajax MotionProtect Plus detekuje již první krok každého narušitele ve střeženém prostoru, přičemž spolehlivě ignoruje pohyb domácích mazlíčků, průvan a další příčiny falešných poplachů.

Ajax MotionProtect Plus black - bezdrátový duální PIR detektor pohybu - černý

Typ detektoru	Bezdrátový
Použití	Vnitřní prostory
Detekční element	PIR senzor, mikrovlnný senzor 24 GHz
Dosah detekce pohybu	Až 12 m
Citlivost detekce	3 úrovně nastavení (nízká / střední / vysoká)
Detekční úhel	88.5° horizontálně / 80° vertikálně
Doporučená instalační výška	2.4 m
Funkce ignorování pohybu zvířat	Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Dodatečná ochrana	Mikrovlnný senzor pro filtrování falešných poplachů
Ochrana proti sabotáži	Ano
Výkon rádiového signálu	8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol	Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu	Až 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Napájení	1× baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie	Až 5 let
Provozní teplota	0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost	Až 80 %
Rozměry	110 × 65 × 50 mm
Hmotnost	96 g
Stupeň zabezpečení	2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí	I. - vnitřní

Objednací číslo: 81 176

Vytvořeno: 16.04.2024 19:41

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.