Produktový list

Model

Ajax RangeExtender black - opakovač rádiového signálu - černý

Popis

Ajax RangeExtender black - opakovač rádiového signálu pro rozšíření dosahu systému - slouží k propojení vzdálených detektorů s AjaxHub (obj. č.: 81239)

Obj. č.

81239



Technické parametry

Ajax RangeExtender black - opakovač rádiového signálu pro rozšíření dosahu systému - černý

- vestavěný záložní Li-Pol akumulátor pro až 12 hodin provozu při výpadku el. napájení
- Ochrana proti rušení signálu a neoprávněné manipulaci

- šifrovaná komunikace
- autentizace

Ajax RangeExtender rozšiřuje dosah rádiového signálu zabezpečovacího systému Ajax až na dvojnásobek - detektory a zařízení komunikují s rozšiřovačem, který přijaté informace dále distribuuje do Hubu a naopak. Díky tomu je možné spolehlivě zabezpečit například několikapodlažní budovy a další rozsáhlejší objekty.

Ajax RangeExtender black - opakovač rádiového signálu

Počet připojených komponentů	Až 99 (Hub), 149 (Hub Plus)
Použití	Vnitřní prostory
Ochrana proti sabotáži	Ano
Výkon rádiového signálu	8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Komunikační protokol	Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu	Až 1 800 m (v otevřeném prostoru)
Napájení	110 ~ 230 V AC
Záložní baterie	Li-Ion 2 Ah
Doba zálohování	Až 35 hodin
Provozní teplota	-10 °C ~ + 40 °C
Provozní vlhkost	Až 75 %
Rozměry	162.7 × 162.7 × 35.9 mm
Hmotnost	330 g

Objednací číslo: 81 239

Vytvořeno: 29.03.2024 06:12
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.